

NLT DMX-Bedienpult für 12 Lichtstimmungen

Dieses kleine DMX-Bedienpult ist besonders für Architekturlichtanwendungen, als Saallichtsteuerung, für Konferenzräume, Restaurants und Ausstellungen geeignet. Dezent und in kompakter Bauform ist es ideal für die Wandmontage (Aufputz) vorgesehen oder als Tischgerät verwendbar.



Highlights:

- 12 Tasten zum Speicherabruf
- 2 Tasten zum Regeln der Gesamthelligkeit
- 512 DMX Adressen
- Einfaches Einschleifen in vorhandene DMX Infrastruktur


Abspeichern der vorhandenen Lichtstimmung

Integrierter Merger mit Mergerfunktion für interne und anliegende Lichtstimmung
 Einstellung der Philosophie: Höchster Wert, Letzter Wert, Lichtstellpult hat Vorrang

Einstellung einer der 12 Lichtstimmungen nach dem Einschalten

Ein-, Ausschalten / Überblenden von Lichtstimmungen möglich

Stabiles Metallgehäuse



XLR 5-pol Ein und Ausgang

Lieferumfang:

NLT Bedienpult (XLR 5-pol Ein- und Ausgang)	4100.00.379
NLT Bedienpult (Klemmen)	4100.00.376
Steckernetzteil	4100.00.377

Technische Daten:

Tasten:	14 Tasten
Adressen:	512 DMX Adressen
Leistung:	9-24V DC, max. 200mA
Abmessungen (L x B x H):	180×80×22 mm
Gewicht:	450g

Stand 2019_12 NLT